Rozdzielnica główna budynek "A" piwnica

D0 -50A

Rozłącznik 100 A

Tablica piętrowa T-2 ( I Piętro)
obudowa 4x24mod p/t (80mod *20% = 96 mod)
drzwi pełne zamykane na klucz , min IP20
Pi=53,4 kW
kz=0,6
Ps=32,04 kW




| o1/d | | o1/e | | o1/f | | o2 | o3 | o4 | o5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oświetlenie korytarz 2/32, 2/33 N2XH-J 3x1,5mm² | Zasilanie PIR N2XH-J 4x1,5mm² | Oświetlenie korytarz 2/32, 2/33 N2XH-J 3x1,5mm² | Zasilanie PIR N2XH-J 4x1,5mm² | Oświetlenie korytarz 2/32, 2/33 N2XH-J 3x1,5mm² | Zasilanie PIR N2XH-J 4x1,5mm² | Ośw. strona lewa pom. 2/01-2/24 N2XH-J 3x1,5mm² | Ośw. strona prawa pom.2/25-2/41 N2XH-J 3x1,5mm² | Zasil. opraw awaryjnych AW+EW N2XH-J 3x1,5mm2 | Rezerwa |
| 0,3 | | 0,3 | | 0,3 | | 1,5 | 1,5 | 0,1 | |

| g1 | g2 | g3 | g4 | g5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | REZERWA |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| g6 | g7 | g8 | g9 | g10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | REZERWA |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| g11 | g12 | g13 | g14 | g15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | REZERWA |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| g16 | g17 | g18 | g19 | g20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | REZERWA |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |

| g21 | g22 | g23 | g24 | g25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazda ogólne 230V N2XH-J 3x2,5mm² | Gniazdo administracyjne szacht NHXH 3x2,5mm² E60/F180 | REZERWA |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 0,2 | |

| k1 | k2 | k3 | k4 | k5 |
|---|---|---|---|---|
| Proj szafa teletechniki LPD1 N2XH-J 3x2,5mm² | Zasilanie systemu przyzywowego N2XH-J 3x2,5mm2 | Zasilanie central trzymaczy drzwiowych N2XH-J 3x1,5mm² | Gniazda 230V DATA N2XH-J 3x2,5mm2 | Zasilanie klap pożarowych N2XH-J 3x2,5mm2 |
| 0,5 | 0,2 | 0,3 | 1 | 0,1 |

UWAGA:
- fazy w rozdzielnicy obciążyć równomiernie,
- w rozdzielnicy pozostawić rezerwę min. 20% miejsca,

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania
w układzie TN-C-S oraz wyłącznik różnicowoprądowy

SCHEMAT LOKALIZACJI




| | | |
|---|---|---|
| Jednostka projektowania | ARCHIME Sp. zo.o.<br>ul. Mickiewicza 37/2<br>15-213 Białystok<br>biuro@archime.pl | |
| Nazwa | **Przebudowa i remont budynku DPS Choroszcz - blok A - etap II** | |
| Adres | ul. Aleja Niepodległości 4, 16-070 Choroszcz | |
| Rodzaj opracowania | PROJEKT WYKONAWCZY | BIAŁYSTOK 2021.25.10 |
| Nr rys.: E-10 | Przedmiot rysunku: Schemat jednokreskowy tablicy T-2 | Skala: 1:100 |
| AUTORZY OPRACOWANIA: | | |
| specjalność | funkcja, imię i nazwisko, nr uprawnienia | podpis |
| Instalacje elektryczne | Projektant: mgr inż. Mareł Prokopiuk<br>PDL/0068/PBE/18 | |
| | Sprawdzający: mgr inż. Emilian Łukasz Bołtryk<br>PDL/0053/POOE/08 | |

PROJEKT chroniony prawem autorskim - zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i prawach pokrewnych Dz.U.24.poz.83 z dn.4.02.1994r. Powielanie całości lub fragmentów bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.